

CENTRAL DE INCÊNDIO ANALÓGICA



CSA-Junior

1 a 2 Loop



Características

- 125 Endereços por loop
- 2 Relés Inversores de saída de fogo geral
- 1 Relé de avaria geral
- Saídas em colectór aberto para indicadores remotos de fogo, avaria e pré-alarme
- 2 Saídas de sirenes convencionais programáveis
- Repetidores em opcional
- Memória para os últimos 2000 eventos
- Visor LCD retro iluminado, com 4 linhas de 40 caracteres cada
- Programação Dia/Noite para transmissão de alarmes
- Sinalizações luminosas de fogo, avarias e Isolamentos
- 32 Endereços de sirene programáveis por loop
- 384 Zonas programáveis
- 512 Grupos de sirenes programáveis
- Programação por PC com software próprio em ambiente Windows
- Vários Idiomas seleccionáveis pelo menu
- Saída RS 232 para gestão técnica (opcional)
- Comunicação RS485, ou fibra óptica (opcional) Para painéis repetidores

Especificações Técnicas

Alimentação Principal: rede eléctrica 230 Vac

Alimentação Secundária: 24 Vdc nominais

Baterias: 2x12V, 7/12 AH

Consumo em Repouso: 130 mA

Saída de Sirenes: 1 Amp

Saídas Auxiliares: 1 Amp

Contactos Auxiliares: 1 A, 50 V ac/dc

Visor de Cristal Liquido: 4 linhas de 40 caracteres / retroluminado

Teclado na Central: Funções de Operação Série, através de RS-232

Saída de Comunicação: RS-485 ou fibra óptica

Temperatura de Funcionamento: -5° a 50° C

Caixa: Alumínio 1.5 mm, cor branco

Peso: 6.5 Kg (com Baterias)/9Kg (1-12 Loops)

Normas: **NP-EN-54-2/4**